

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



S15 Laptop

同类产品中最轻薄

- 1000尼特 15.6" FHD DynaVue® 阳光下可读显示屏
- 第12代 Intel® Core™ 处理器
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 和 Bluetooth® V5.3
- GPS 和 5G/4G LTE 模组
- 可选内置智能卡读卡器
- 支持 RAID 0 和 RAID 1



**Dyna
Vue**

耐用性	- 通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防尘、海拔、高/低温、湿度) 4' 掉落26面 - 防护等级 IP 5X认证 - 铝镁合金主机 - 端口盖 - 免工具拆卸电池 - 阳光下可读显示屏 (可选) - 电池交换技术 (可选)
操作系统	Windows® 11 Pro (64位)
处理器	- Intel® Core™ i7-1255U (第12代) 处理器, 采用vPro™ (12MB缓存, 最高可达4.7 GHz, 2P+8E 内核) - Intel® Core™ i5-1235U (第12代) 处理器, 采用vPro™ (12MB缓存, 最高可达4.4 GHz, 2P+8E 内核)
显卡	Intel® Iris® Xe 显卡 可选 NVIDIA® Quadro T1000 离散显卡¹
内存	2插槽 8GB, 最高可达64GB (4800MHz DDR5)
存储器	256GB SSD - 可选 512GB/1TB/2TB PCIe SSD - 可选第二存储器: M.2 SATA 或 NVMe PCIe SSD¹ - 可选第三存储器: M.2 SATA SSD¹
显示屏	15.6" 全高清 FHD (1920 x 1080) 可选1000尼特 DynaVue® 阳光下可读显示屏
音频	- 集成式麦克风 - 符合Intel® 高清音频标准 - 集成式扬声器 x 2 - 键盘音量和静音控制
摄像头	- 可选集成式200万像素摄像头 - 可选500万红外摄像头 (适用于Windows Hello)¹
键盘和输入	2个用户自定义按键 (P1/P2) 配有数字小键盘和可选LED背光灯的标准薄膜键盘
通信	10/100/1000以太网 - Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax) - Bluetooth® V5.3 - 可选GPS模块和4G LTE多载波移动宽带 - 可选5G¹ - 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口

安全	- Intel® vPro™ 技术 - Secured-Core PC¹ - TPM 2.0 - 符合 NIST BIOS 标准 - 隐身模式 - 防盗锁 - 可选智能卡读卡器 - 可选Windows Hello¹ - 可选指纹扫描仪 - 可选夜视模式² - 可选 LF/HF-RFID (NFC)读取器
I/O接口	- 雷电4 x 1 - USB 3.2 Gen2 (A型) x 2 - USB 3.2 Gen2 (C型) x 1 (支持DP) - 音频输入/输出 (组合插孔) x 1 - microSD卡 (microSDXC) x 1 10/100/1000以太网 (RJ-45) x 1 - VGA端口 (D-sub, 15针) x 1 - HDMI端口 (A型) x 1 - 串行端口 (D-sub, 9针, RS-232/422/485) x 1 - Nano SIM卡 x 1 - 直流输入插孔 x 1 - 可选底座连接器 (41针Pogo) x 1 - 可选智能卡读卡器 x 1 - 可选RF直通天线, 用于GPS、WWAN 和 WLAN
扩展插槽 (仅有一个选项)	- 可选DVD super Multi - 可选第三存储器(SSD)¹ - 可选ExpressCard 54插槽^{1,3}
扩展箱	- 可选离散显卡¹ - 可选第二个 RJ45 x 1 + 第二个 RS232 x 1^{1,3}
电源	交流电源适配器: 100-240V, 50Hz-60Hz, 90W - 可选交流电源适配器 (100-240V, 50Hz-60Hz, 120W) 搭配 NVIDIA® VGA 离散显卡 主锂电池, 7.4V, 7600mAh, 12 小时 ⁴ - 可选桥式电池: 5分钟的交换时间⁵
环境	- 温度 - 操作: - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F - 存储: - 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F - 湿度: 5% ~ 95%
尺寸和重量	375 mm (长) x 273 mm (宽) x 29.5 mm (高) 2.6 千克
质保	三年有限标准保修

1. 请联系您的销售代表了解可用功能。
2. 夜视模式仅适用于阳光下可读显示屏。
3. ExpressCard 54 和扩充模块 (RJ45和RS232) 不可同时提供。
4. 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况 (包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素) 下得出的结果可能不同。
5. 用户更换电池时, 系统将保持运行状态 (待机模式下300秒内)。